



ООО «Чебоксарский завод промышленных компонентов»

428003, Чувашская республика, г.Чебоксары
Кабельный проезд, д.3, пом.2, оф.19
тел. (8352) 49-09-79, 49-09-89
e-mail: zakaz@zpk21.ru
сайт: zpk21.ru

Продукция ЧЗПК. (08.11.2021)

Разъединитель РЛНД-Х-10-400 УХЛ1

[Онлайн версия](#)



Наименование	Разъединитель РЛНД-Х-10-400 УХЛ1
Варианты обозначения	Разъединитель РЛНД-1-10-400 УХЛ1, РЛНД-2-10-400 УХЛ1, РЛНД-1-10/400 УХЛ1, РЛНД-2-10/400 УХЛ1, РЛНД-0-10-400 УХЛ1, РЛНД-0-10/400 УХЛ1, РЛНД-10-400 УХЛ1, РЛНД-10/400 УХЛ1
Код продукции	701320
Назначение	Разъединитель предназначен для секционирования/отсоединения от сети потребителя (при отсутствии тока нагрузки); создания видимого разрыва (промежутка) в линии, между токопроводящими частями и оборудованием; замыкания/включения участка цепи (при отсутствии тока нагрузки); заземления отключенных элементов цепи.
Область применения (установки)	Высоковольтные сети, открытые подстанции

Структура условного обозначения					
Пример	РЛНД-2-10-400 У1				
Позиция	РЛНД	2	10	400	УХЛ4

Номер позиции	1	2	3	4	5
1-	РЛНД - Разъединитель Линейный Наружной установки Двухколонковый				
2-	Количество заземляющих ножей				
3-	10 - номинальное напряжение, кВ				
4-	400 - номинальный ток				
5-	климатическое исполнение				

Характеристики	
Номинальное линейное напряжение, кВ	10
Наибольшее рабочее линейное напряжение, кВ	12
Номинальный ток, А	400
Номинальный ток электродинамической стойкости, А	25
Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см	30
Энергетическое сопротивление главного контура, Ом	127×10^{-6}
Наибольшее усилие, прилагаемое к приводу, с удлинителем не более 1М, Н	245
Температура окружающей среды	от -60° до +40°С
Высота объекта, до, м	1000
Масса, не более, кг	35

