



ООО «Чебоксарский завод промышленных компонентов»

428003, Чувашская республика, г.Чебоксары
Кабельный проезд, д.3, пом.2, оф.19
тел. (8352) 49-09-79, 49-09-89
e-mail: zakaz@zpk21.ru
сайт: zpk21.ru

Продукция ЧЗПК. (11.02.2023)

Реле максимального тока РЭО-401

[Онлайн версия](#)



Наименование	Реле максимального тока РЭО-401
Код продукции	401010
Варианты обозначения	РЭО401, 6ТД.237.004-Х, 2ТД.304.096-Х
Назначение	Реле РЭО-401 предназначено для размыкания электрической цепи при возникновении перегрузки или при коротком замыкании.
Описание	Реле РЭО-401 состоит из электромагнитной катушки, регулируемого якоря и подвижного толкателя. Когда через катушку протекает ток, величина которого меньше заданного значения отключения, электрический контакт замкнут. При превышении током заданного порога в катушке, толкатель притягивается к якорю, размыкая контакт. После отключения реле или снижения тока до допустимого размера, происходит возврат толкателя в исходное положение.

Технические характеристики

Номинальный ток, А	2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 250; 320
Пределы регулирования тока срабатывания, от Iном	1,3-4,0

Выводной диаметр (резьба)	M6-M12
Степень защиты	IP00

Реле РЭО-401, прайс-лист	
Исполнение	Цена
Реле РЭО-401 6А без блока контактов	1333
Реле РЭО-401 10А без блока контактов	1333
Реле РЭО-401 25А без блока контактов	1333
Реле РЭО-401 40А без блока контактов	1333
Реле РЭО-401 63А без блока контактов	1333
Реле РЭО-401 100А без блока контактов	1333
Реле РЭО-401 160А без блока контактов	1708
Реле РЭО-401 250А без блока контактов	1791
Реле РЭО-401 320А без блока контактов	1708
Реле РЭО-401 6А с блоком контактов	1541
Реле РЭО-401 10А с блоком контактов	1541
Реле РЭО-401 25А с блоком контактов	1541
Реле РЭО-401 40А с блоком контактов	1541
Реле РЭО-401 63А с блоком контактов	1541
Реле РЭО-401 100А с блоком контактов	1541
Реле РЭО-401 160А с блоком контактов	1958
Реле РЭО-401 250А с блоком контактов	2083
Реле РЭО-401 320А с блоком контактов	1958

